

SXmini[®]

**SX Auto
Buku manual**

www.yihisxmini.com

Terima kasih untuk memilih SX Auto, box mod squonk otomatis YiHi, yang menggunakan teknologi baru ESS Yihi. ESS (Electronic Spray System) terintegrasi dengan teknologi kontrol chip, desain bentuk mekanikal unik, teknologi pemanas atomizer yang inovatif, dan teknologi perangkat lunak untuk pengatur suhu cerdas. Mod ini secara efektif menyatukan 4 bagian tersebut untuk performa maksimal dan memberikan anda rasa terbaik dan pengalaman terbaik saat ini.

Termasuk dalam kotak:

- *1× SX Auto device
- *1× SX-ADA atomizer
- *1× Kabel mikro USB
- *1× Buku manual
- *1× Kartu garansi


Spesifikasi:

- Chipset : SX685J
- Kapasitas baterai: 1400mAh
- Kapasitas wadah: 3.5ML
- Materi wadah: PETG
- Kisaran suhu : F' 356°- 500°
C' 180°- 260°
- Daya isi maksimal: 5V/1A
- Arus lengang: <1 uA
- Kecepatan pompa E-liquid: 15-80(Auto mode)15-100(DIY mode)
- Ukuran perangkat: 81.8*48*20.3mm


Fitur:

- Teknologi pengatur suhu generasi ke-3
- Alat penetes atomizer otomatis dibuat untuk teknologi squonk otomatis.
- Kontrol suhu akurat - 16 kali lebih akurat dari sebelumnya – proteksi hisapan kering.
- Ketepatan konsumsi E-liquid yang belum pernah ada sebelumnya (E-liquid secara otomatis dipompa ke dalam ADA untuk menjaga tetap basah dan akan menarik kembali E-liquid yang tidak terpakai untuk mencegah kebocoran dan terbuang.
- E-Liquid disimpan dengan aman dalam kompartemen bawah yang tersegel, menghilangkan kemungkinan kebocoran.
- Driver Ess (Electronic spray system) mendeteksi jumlah E-liquid yang tepat untuk dipompa ke dalam atomizer sehingga memastikan setiap hisapan penuh dengan rasa dan enak.


Diagram Referensi



Soket USB




Temperatur



Daya Mode Power
batera (P1/P2/P3)

Kecepatan Pompa



Bagaimana cara pengoperasian:

Petunjuk Penggunaan Pertama

Pemasangan fresh ADA pada perangkat baru:

Perangkat kosong baru membutuhkan 2 fase pemberian Eliquid awal seperti dijelaskan di bawah ini: (untuk perubahan coil berikutnya – lompat ke tahap 4)

1. Isi wadah Eliquid dan pasang atomizer ADA.

2. Tahan tombol fire sekali untuk memulai fase pemberian Eliquid pertama.

3. Ketika pompa berhenti, perangkat akan memasuki mode menganalisis selama 20 detik (tombol fire akan berhenti).

4. Tahan tombol fire sekali lagi untuk memulai fase pemberian ke-2.

Setelah fase pemberian Eliquid ke-2 selesai, perangkat akan berhenti


selama 20 detik ketika koil menjadi basah (tombol fire akan berhenti).
5.Sekarang perangkat siap untuk vape.

Metode pengisian E-Liquid

- 1.Tarik ke bawah wadah E-Liquid untuk membongkar
- 2.Isi E-Liquid melalui lubang yang lebih besar (anda tidak perlu untuk membuka penutup).
- 3.Masukkan kembali wadah.

Sistem and konfigurasi

Untuk menyalakan perangkat, tekan tombol fire 5 kali berturut-turut



Untuk mengunci perangkat: Tekan tombol fire sebanyak tiga kali, simbol kunci akan terlihat di layar.

Untuk membuka kunci perangkat: Tekan tombol fire sebanyak tiga kali
Panduan Pengoperasian Layar Utama (Ketika layar utama menyala dan tidak terkunci):

1. Metode Fire: Tekan tombol fire.
2. Tekan tombol atas/bawah untuk menyesuaikan kecepatan E-liquid yang naik ke ADA secara otomatis.
3. Tekan lama tombol atas, pompa akan secara manual menarik E-liquid dari wadah ke dalam ADA.
4. Tekan lama tombol bawah, pompa akan secara manual mengembalikan kelebihan E-liquid dari ADA ke wadah.

Konfigurasi menu :

Masuk ke menu: Ketika perangkat menyala, tekan tombol fire sebanyak 5 kali untuk masuk ke menu konfigurasi

Pilihannya adalah:

P1	216°C	EXIT	»
C	SHUTDOWN	UPDATE	

Operation: Tekan tombol fire untuk beralih antar pilihan berbeda. Tekan +/- satu kali untuk menyesuaikan pengaturan.

P1 - Pilih antara 3 kekuatan mode vaping

- Tabel rentang daya mode:

Kawat Ni 0.2ohm ADA:	P1= 15-20W
	P2= 25-30W
	P3= 30-35W
Kawat SS316L 0.8ohm ADA:	P1= 10.5-12W
	P2= 12.5-13.5W
	P3= 14-16W

216°C : Pengaturan proteksi suhu. (pengguna lanjutan).

EXIT : RKembali ke menu utama.

» : Pilihan lainnya...

°C : Penggantian suhu perangkat

SHUTDOWN : Mematikan perangkat

UPDATE : Pembaruan perangkat lunak

Kembali ke Layar Utama: Tekan EXIT atau tunggu selama 5 detik.

Saran

- Kami sarankan menggunakan kecepatan pompa 20–35 untuk koil Ni 0.2 ohm dan kecepatan pompa 15-25 untuk koil SS316 0.8 ohm.
- Mode P3 adalah mode daya tinggi. Kami menyarankan pengguna E-liquid VG>80% dan E-liquid sangat manis untuk menggunakan mode P1/P2 untuk mendapat pengalaman vaping yang lebih baik.

SX Auto mendukung 2 mode vaping:

Mode Auto untuk pemula dan vaping sehari-hari

Mode DIY untuk pengguna lanjutan.

Mode Auto: Secara otomatis akan cocok dengan semua konfigurasi dengan atomizer SX ADA.

Mode DIY: mode lanjutan untuk digunakan dengan atomizer SX yang dapat direbuild (hanya pengguna lanjutan)

Untuk masuk mode DIY:

Tekan dan tahan tombol + dan - secara bersamaan selama 3 detik.

DIY MODE akan tampil pada layar, diikuti dengan versi firmware dan resistensi koil .

Untuk kembali ke MODE AUTO: Masuk ke Menu --> DIY MODE tekan tombol +/- untuk mengubah menjadi Mode Auto.

Ketika dalam mode DIY, masuk ke menu akan memiliki lebih banyak opsi sebagai berikut:

DIY mode: (Hanya pengguna lanjutan) Opsi menu adalah:

25J	216°C	EXIT	»
TCR=...	C	0.135R	
DIY MODE		SHUTDOWN	UPDATE

25J - Sesuaikan pilihan Joules.

216°C - Atur proteksi suhu. (hanya pengguna lanjutan).

EXIT - Kembali ke menu utama

» - Pilihan lainnya...

°C - Ubah suhu perangkat

TCR - Pilih koil yang anda gunakan (Ni, SS) atau mengatur nilai TCR berdasarkan koil yang anda pilih, atau tekan +/- untuk beralih antara TCR SS316,Ni200.

0.135R - Tahan tombol "+" untuk atur ulang dan kunci resistensi ke suhu ruangan. Tekan +/- untuk penyesuaian manual.
(Tekan tombol firing untuk embali)

DIY MODE - Tekan tombol + - untuk beralih antara mode DIY dan otomatis.

SHUTDOWN - Mematikan perangkat

UPDATE - Pembaruan perangkat lunak

•Rentang Joule adalah 10-40J

(Maksimum Joule dibatasi untuk resistensi yang digunakan lebih tinggi dari 0.3 Ohm).

Petunjuk Pembaruan:

1. Buka perangkat lunak SX MINI SXi di PC, Pilih pembaruan perangkat lunak dan pilih firmware yang diperlukan. (firmware dapat ditemukan di www.yihisxmini.com dalam Support->Download Center)
2. Pada perangkat SX Auto- masuk ke menu dan pilih Pembaruan (Tekan tombol +/- untuk masuk ke dalam mode Pembaruan)
 - Layar akan menampilkan pemberitahuan: "UPGRADE" dan selanjutnya "UPGRADE MODE"
 - Sekarang perangkat siap terhubung ke computer.

CATATAN:

* Tekan dan tahan tombol apapun selama 3 detik untuk keluar dari mode Pembaruan.

* Perangkat akan keluar dari mode Pembaruan secara otomatis setelah 1 menit diam.

3. Hubungkan perangkat ke computer melalui kabel USB.

4. Software SXi pada PC akan mengenali perangkat dan menunjukkan "Connected"

5. Tekan tombol "Upgrade" dalam software SXi di PC untuk memulai proses pembaruan.

Setelah proses pembaruan selesai, cabut kabel USB..

Catatan:

1. Jangan mencabut kabel USB selama proses pembaruan.

Jika terjadi kegagalan, menekan lama tombol akan mengembalikan ke halaman utama.

2. Jika komputer tidak mengenali perangkat saat pembaruan, silahkan coba kabel USB lain.

3. Silahkan gunakan versi MAC dari SXi software untuk pembaruan pada computer MAC.

Peringatan

Notice	Error	Solutions
No Atomizer	Alat penyemprot tidak terhubung, atau perangkat telah	<ul style="list-style-type: none"> ○Coba untuk masukkan ulang koil Ganti koil baru
No Liquid	Peringatan pembaaran anti kering.	<ul style="list-style-type: none"> ○Isi ulang tangki ○Sesuaikan kecepatan pompapompe
Low Battery!	Voltase baterai terlalu rendah. (Saat baterai <3.2 V)	Isi ulang daya perangkat
Low Resistance	Hambatan atomizer terlalu rendah (<0.1 ohm)	Ganti koil
Short !	Unit telah mendeteksi kekurangan daya kelua	Hubungi support

Pencegahan :

Membuka body perangkat menghilangkan garansi.

Jangan meninggalkan perangkat dalam suhu tinggi atau kondisi lembab, yang kemungkinan merusak perangkat.

Jika e-liquid bocor ke badan perangkat, biarkan hingga benar-benar kering.

Menggunakan perangkat pada saat basah dapat merusak elektronik.

Periksa keaslian perangkat dengan memasukkan kode keamanan di situs we resmi kami.

Berhati-hatilah agar tidak merusak USB saat mengisi daya.

Periode garansi perangkat adalah 6 bulan. Jika anda mengalami masalah dengan perangkat anda, silahkan hubungi layanan pelanggan kami melalui e-mail:

Cservice@yihisxmini.com.



Hanya digunakan untuk orang dewasa



Manufactured by SXmini
Add: Building A3, No. 80, Qiaochang road
(Shishuikou section) , Dongguan, Guangong province
Tel: +86 0769 83865833
FAX: +86 0769 83868533
Email: Cservice@yihisxmini.com
www.yihisxmini.com
Designed by SXmini in China
Made in China

