

SXmini®

SX NANO





Benutzerhandbuch

Weitere Sprachen unter:
www.yihisxmini.com

Vielen Dank, dass Sie sich für das SX NANO, YiHi ALL-IN-ONE Gerät mit der YiHi ESS Driver Technology, entschieden haben.


Dieses Gerät verwendet eine Pumpe, um Liquid vom/zum Verdampfer zu befördern.

Referenzdiagramm



Liquid Befüllung

1. Entnehmen Sie den Tank.
2. Füllen Sie das Liquid durch die große Öffnung in der Abdeckung.
3. Setzen Sie den Tank wieder ein.



Bedienungsanleitung

Turn On - Feuertaste 5 x drücken

Lock - Feuertaste 3 x drücken

Unlock - Feuertaste 3 x drücken

Vor dem ersten Gebrauch

1. Befüllen Sie den Tank.
2. Installieren Sie den ADA V2 Verdampfer.
3. Drücken Sie den Feuertaster um die automatische Liquid Beförderung zu starten. Das Display zeigt: "No Liquid"
4. Sobald die Pumpe stoppt, startet das Gerät eine kurze Analyse und wartet auf die Sättigung des Coils. Die Feuertaste ist in dieser Zeit deaktiviert.

Das Gerät kann nun verwendet werden.

Drücken Sie "Up" um eine Voreinstellung zu wählen. Jede Voreinstellung verfügt über einen eigenen einstellbaren Speicher für die Pumpengeschwindigkeit. Drücken Sie "Down", um die gewünschte Pumpengeschwindigkeit einzustellen.

*Mit einem Druck auf „Up“ kann das automatische Pumpen ggf. abgebrochen werden.

Einstellungen im Hauptmenü



Der ADA Modus unterstützt nur den 0.6Ω SS316L ADAv2 Coil. Das RSA Deck wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie zukünftige Updates auf zusätzliche unterstützte Coils.

Drücken Sie "Up" um die Voreinstellungen aufzurufen: COOL | NORMAL | WARM



Wählen Sie mit der "Up" und "Down" Taste und bestätigen Sie mit der Feuertaste.

Drücken Sie "Down" für Pumpen-Einstellungen



Ändern Sie die Pumpgeschwindigkeit mit den "Up" und "Down" Tasten und drücken den Feuertaster zum Bestätigen. Hinweis: Jede Voreinstellung hat einen eigenen Speicher für die Einstellungen.

Manuelles Pumpen

Halten Sie die "Up" Taste gedrückt um das Liquid manuell zu pumpen. Halten Sie die "Down" Taste gedrückt um das Liquid manuell abzupumpen.

Werkseinstellung der Pumpgeschwindigkeit:

bobines ADAv2 en 0.6Ω SS316L

COOL	NORMAL	WARM
30	40	45

Finden Sie die besten Einstellungen für Ihre Liquids. Ein 50/50 Liquid erfordert möglicherweise eine niedrigere Geschwindigkeit. Je höher die gewählte Leistung ist, desto höher sollte auch die Pumpen- Geschwindigkeit eingestellt werden.

Warnung: Verwenden Sie für süße Liquids eine geringere Leistung aufgrund höherer Rückstände

Menu de configuration:

Drücken Sie den Feuertaster 5 x um in die Konfiguration zu gelangen.

SHUTDOWN **UPDATE** **EXIT** **HELP**
BRIGHTNESS

Bedienung: Drücken Sie "Up"/"Down" zum navigieren. Bestätigen Sie mit dem Feuertaster.

SHUTDOWN : Gerät ausschalten

UPDATE : Firmware Update

EXIT : Zurück zur Hauptansicht

HELP : Nützliche Informationen

BRIGHTNESS : Einstellung der Helligkeit

Allgemeiner Hinweis: Frische Coils benötigen möglicherweise ein paar Züge, um ihr Potential voll zu entfalten.

Upgrade-Anweisungen

1. Wählen Sie im Menü des SX Nano "Update" und drücken den Feuertaster um zu starten.
2. Verbinden Sie das Gerät per USB Kabel mit ihrem PC
3. Öffnen Sie die SXi Software auf dem PC, wählen Sie "software upgrade" und die Firmware Datei. (www.yihisxmini.com -> Support -> Download Center)
4. Drücken Sie auf "Upgrade" in der SXi PC Software
5. Sobald das Upgrade durchgeführt ist, ziehen Sie das USB Kabel ab. Das Gerät kann nun verwendet werden.

Upgrade-Anweisungen (Video)

Scannen Sie den QR Code für eine Upgrade-Anweisung auf YouTube



Hinweise zum Upgrade

Drücken und halten Sie eine beliebige Taste für 3 Sekunden um den Upgrade-Modus jederzeit zu verlassen. Nach einer Minute Stillstand verlässt das Gerät automatisch den Upgrade-Modus.

Hinweis:

1. Entfernen Sie das USB Kabel nicht, während das Upgrade läuft.
2. Im Falle einer Fehlfunktion gelangt man durch das Drücken und Halten einer beliebigen Taste zurück zur Hauptansicht.
3. Falls der PC das Gerät nicht erkennt, verwenden Sie bitte ein anderes USB Kabel.
4. Bitte verwenden Sie auf einem Mac Rechner die Mac Version der SXi Software.

Warnhinweise / Fehlerdiagnose

Hinweis	Fehler	Lösung
No Atomizer	Entweder ist der Verdampfer nicht mit dem Gerät verbunden oder das Gerät hat ein Problem mit dem Verdampfer erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setzen Sie den Coil erneut ein ○ Tauchen Sie den Coil aus
No Liquid	Anti-Dry Burn Warnung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tank befüllen ○ Erhöhen Sie die Pumpgeschwindigkeit
Low Battery!	Akkuspannung ist zu niedrig. (unter 3.2 Volt)	○ Akku aufladen
Low Resistance	Der Widerstand des Verdampfers ist zu niedrig (weniger als 0.1 Ohm)	○ Wechseln Sie den Coil
Short!	Das Gerät hat einen Kurzschluss festgestellt	○ Wenden Sie sich an den Support

Spezifikationen

- Chipsatz: SX681J
- Akku Kapazität: 900mAh
- Tank Kapazität: 2 ML
- Tank Material: PETG
- Max. Ladestrom: 5V/1A
- Ladedauer: ~60 min
- Ruhestrom: <3 uA
- Pumpengeschwindigkeit: 10-60
- Abmessungen: 87.4*39*17.9mm
- ADA Modus Unterstützung: SX ADAv2

Lieferumfang

- * 1x SX Nano Gerät
- * 1x SX-ADAv2 Verdampfer Set (0.6Ω)
- * 1x 0.6Ω Disk Coil
- * 2x Tank
- * 1x USB Type C Kabel
- * 1x Benutzerhandbuch
- * 1x Garantiekarte

Funktionen

Automatische, schnelle und präzise Liquid Pump-Technologie.
Schutz vor Trockendampfen (Dry-Hit).
Automatische oder manuelle Liquid Beförderung möglich.
Frisches Liquid bei jeder Aktivierung – Das Liquid wird getrennt vom Heizelement aufbewahrt.
Auslaufsicherheit – Das Liquid wird sicher in einem versiegeltem Tank aufbewahrt, wodurch es nicht auslaufen kann.
Automatischer Liquid-Boost bei längeren Zügen.
Initialisierung neuer Coils – Das Gerät erkennt neue Coils und sättigt diese, bis sie bereit zur Verwendung sind.
3 Voreinstellungen um die Bedienung zu vereinfachen.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Garantie erlischt, sobald das Gerät geöffnet wird.
Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Dies könnte das Gerät beschädigen.
Falls Liquid in das Geräts gelangt, lassen Sie es bitte vollständig trocknen. Wird das Gerät im feuchten Zustand benutzt, kann die Elektronik beschädigt werden.
Überprüfen Sie die Echtheit des Geräts, indem Sie den Sicherheitscode auf unserer offiziellen Website eingabe
Achten Sie darauf, den USB-Anschluss während des Ladevorgangs nicht zu beschädigen.
Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 6 Monate.
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

www.yihisxmini.com/contact.html

21+

Nur für Erwachsene



Hergestellt von SXmini Add:
Building 1, Yuanxia Road 25,
Xiakeng Village, Changping
Town, Dongguan City,
Guangdong, P.R.China 523575
TEL: +86 0769 83865833
FAX: +86 0769 83865833
www.yihisxmini.com
Designed by SXmini in China
Made in China



681说明书
料号:
尺寸: 90*50mm (展开后90*400mm)
材质: 100g双胶纸 双面印刷