

SXmini®


شكرًا SX Nano YIHI ALL-IN-ONE جهاز لاخيتارك التشغيل برنامج تقنية يستخدم والذي YIHI ESS الجديدة

دفع / لسحب مضخة الجهاز هذا يستخدم المرزاد إلى / من السائل


SX NANO

ستخدام إال دليل

مرجعي تخطيطي رسم



في إضافية لغات: www.yihisxmini.com



الإلكتروني السائل تعبئة طريقة

السائل خزان اسحب للغطاء الأكبر الفتحة خلال من الإلكتروني السائل املا الخزان إدخال أعد



التشغيل دليل

Turn On -Press fire button X 5 times
Lock -Press fire button X 3 times
Unlock -Press fire button X 3 times

الأول الاستخدام تعليمات

1. السائل خزان املا
2. البخاخ بنيتيتم قم ADA V2.

مرحلة لتبدأ واحدة مرة الإحتراق زر على ضغطا.3
".سائل يوجد لا": الشاشة ستظهر. الألي بالسائل التغذية المقاومة من لمزيد المستقبيلة التحديثات من تحقق المدعومة
RSARSA, الجديدة التحديثات من تحقق . مدعوم غير سطح

(التحضير أثناء الإحتراق

الإلكتروني للتخين الآن جاهز الجهاز

إعداد كل يحتوي للطاقة مسبق إعداد لاخيتار للأعلى اضغط القابلة الإقتراضية المضخة سرعة ذاكرة على للطاقة مسبق للتعديل
المفضلة التغذية سرعة على والعودر للتعديل لأسفل اضغط لديك

لزم إذا التلقائية التغذية لإيقاف لأعلى اضغطة* الأمر

إلرنيسية الشاشة تشغيل

NORM. ◀ ▶

0.6Ω مقاومة: فقط ADA وضع يدعم
SS316L ADAV2 المقاومة من لمزيد المستقبيلة التحديثات من تحقق المدعومة
RSARSA, الجديدة التحديثات من تحقق . مدعوم غير سطح

ضغط "Up"الطاقة إعدادات لإدخال واحدة مرة: COOL | NORMAL | WARM

◀ NORMAL ▶

"Up"أزرا باستخدام المسبقة الإعدادات إلى بالتمرير قم للتاكيد تسخينال زر على اضغط. "Down" و

على إضغط المضخة إعدادات إلى الدخول "Down"

PUMP 18

، والسفلي العلوي الزرين باستخدام المضخة سرعة اضبط للتاكيد النار إطلاق زر على واضغط

المضخة سرعة ذاكرة فتحة له مسبق إعداد كل: ملاحظة به الخاصة

الإلكتروني السائل سحب / اليدوية المضخة

" الزر على طويلة لفترة اضغط - يدويًا السائل لضغ "أعلى

على طويلة لفترة اضغط - يدويًا الزائد السائل لسحب "أسفل" الزر

المصنع من الموضوعة المضخة سرعات:

0.6Ω SS316 ADAV2 Coil

COOL	NORMAL	WARM
15	30	50

السرعة إعدادات أفضل على واعثر استكشف بك الخاصة الإلكترونية للسوائل أقل سرع تتطلب قد 50/50 PG / VG للمضخة

السائل سرعة زادت ، الطاقة زادت كلما المطلوبة الإلكترونية

إحلاوة فائقة للسوائل أقل طاقة استخدم ، تحذير لسكر مخلفات ارتفاع بسبب

الإعدادات قائمة

قائمة إلى للدخول مرات 5 الإحتراق زر على اضغط الإعدادات

SHUTDOWN UPDATE EXIT HELP BRIGHTNESS

عملية: اضغط للنتقل لأسفل / لأعلى الزرين على اضغط للتاكيد النار زر على

SHUTDOWN UPDATE EXIT HELP BRIGHTNESS

الجهاز غلقا

البرنامج تحديث: الرئيسية الواجهة إلى العود: الاستخدام معلومات: الإضاءة في التحكم:

المقاومة حول عامة نصيحة بالاستعداد نفث بضع إلى الجديدة المقاومة تحتاج قد للاستخدام

التحديث تعليمات:

تحديث -> القائمة أدخل - SX Nano جهاز 1. (للبدء النار إطلاق زر على اضغط) للكمبيوتر usb بكابل الجهاز بتوصيل قم. 2. وحد ، الكمبيوتر جهاز على SXi برنامج افتح. 3. . الضروري الثابت البرنامج ملف واختر البرنامج ترقية (www.yihisxmini.com -> Support -> Download center) SXi برنامج في "Upgrade"الزر فوق انقر. 4. كابل افضل ، الترقية عملية من الانتهاء بمجردUSB.

للاستخدام جاهز الآن الجهاز

(فيديو) التحديث تعليمات:

السرعة الاستجابة رمز امسح على ترقية دليل على للحصول YouTube



التحديث ملاحظات

موان 3 لمدة زر أي على الاستمرار مع اضغط التحديث وضع من للخروج دقيقة بعد التحديث وضع من تلقائيًا الجهاز سيخرج الخمول من واحدة

ملاحظات

كبل بفصل تقم التحديثًا عملية أثناء USB. على طويلة لفترة الضغط. عطل حدوث حالة في الرئيسية الواجهة إلى سيعود زر أي

الترقية أثناء الجهاز على الكمبيوتر يتعرف لم إذا مختلفا كبل فجرب ،

SXi برنامج من Mac إصدار استخدام يرجى Mac. كمبيوتر على للترقية

التحذير رسائل

ملاحظة	خطأ	حلول
No Atomizer	غير المرزاد أن إما متصلة الوحدة أن أو ، مشكلة اكتشفت	عادة حاول بتغيير قم المقاومة جديدة مقاومة
No Liquid	الحرقوق ضد تحذير سرعة اضبط للجافة المضخة	الخران تعبئة إعادة الحرقوق ضد تحذير سرعة اضبط للجافة المضخة
Low Battery!	الجهاز اشحن منخفض البطارية جهد (3.2 من أقل) ، جدا (فولت)	الجهاز اشحن منخفض البطارية جهد (3.2 من أقل) ، جدا (فولت)
Low Resistance	البخاخة مقاومة من أقل) جدا منخفضة (أوم 0.1	المقاومة بتغيير قم البخاخة مقاومة من أقل) جدا منخفضة (أوم 0.1
Short!	وجود الوحدة اكتشفت لإخراج في قصور	بالدعم اتصل وجود الوحدة اكتشفت لإخراج في قصور

مواصفات

الرقاقة: SX681J
أمبير ملي 900: البطارية سعة مل 2: الخزان مادة PETG
أمبير 1 / فولت 5: للشحن الأقصى الحد الكامل للشحن دقيقة 60 ~ هادئ تيار >3uA
10-100: الإلكتروني السائل مضخة سرعة ملم 17.9 * 39 * 87.4: الجهاز حجم *
بوضع المدعومة المقاومات: SX ADA: ADA

الصندوق في متضمن SX Nano x1 جهاز set x1 رذاذ SX-ADAV2 * (0.6Ω)

1×مقاومة قرص 0.6Ω *
2×خزان *
1×C النوع من USB كابل *
1×المستخدم دليل *
1×الضمانبطاقة *

الميزات:

والدقيقة السريعة الإلكتروني السائل حقن تقنية-

بالجفاف الإصابة من الحماية-

الإلكتروني للسائل يدوية أو تلقائية سحب /ضخ اختر- مرة كل في طازج إلكتروني سائل

عن منفصل بشكل الإلكتروني السائل تخزين يتم- التسخين عنصر

الإلكتروني بالسائل الاحتفاظ يتم - للتسرب مانع- مما ، الغلق محكمة سفلية مقصورة في أمن بشكل للتسرب فرصة أي يلغي

ضربات على الإلكتروني للسائل تلقائي تعزيز- أطول

تكون متى اعرف - الجديدة المقاومة فتيلة مؤقت الإلكتروني للتخين جاهزة الجديدة المقاومة

بينها من للاختيار للطعم مسبقة إعدادات 3 وسهل لذيد تدخين على للحصول

الاحتياطات

الضمان إبطال إلى الجهاز جسم فتح يؤدي

أو عالية حرارة درجات في الجهاز تترك لا الجهاز تلف إلى ذلك يؤدي فقد ، رطبة

، الجهاز جسم إلى الإلكتروني السائل تسرب إذا استخدام يؤدي قد. تمامًا يجف حتى ترکه فيرجى الإلكترونيات إتلاف إلى الرطوبة أثناء الجهاز

الحماية رمز إدخال طريق عن الجهاز أصالة من تحقق الرسمي موقعنا على

الشحن أثناء USB إتلاف عدم على احرص

أشهر 6 الجهاز ضمان فترة

الاتصال فيرجى ، جهازك مع مشاكل أي واجهت إذا عبر العملاء بخدمة

www.yihisxmini.com/contact.html

21+

فقط الكبار استخدام



SXmini قبل من صنع قرية ، 25 يوناشيا طريق ، 1 المينى : الغوان جمهورية ، فونونغ ، دونغوان مدينة ، تشانغنينغ مدينة 523575 الشعبية الصين هاتف: +86 0769 83865833 الفاكس: +86 0769 83865833 www.yihisxmini.com صمم SXmini الصين في بالصين صنع



681英文版说明书 料号: 681-

I200319-EN

尺寸: 90*50mm (展开后90*400mm)

材质: 100g双胶纸 双面印刷