

제품을 구매해 주셔서 감사합니다. YiHi SXmini 는 하이엔드 베이퍼를 위해 디자인되었습니다.



제품은 YiHi SX580J 칩을 사용하며, ips TFT 컬러 디스플레이와 블루투스 기술이 용되었습니다. 안전한 사용을 위하여 본 설명서를 잘 읽으신 후 사용하시기 바랍니다.

**▶▶ 표준 구성**

- 1 × SXmini T Class 장치 (배터리 제외)
- 1 × USB 케이블
- 1 × 사용자 설명서
- 1 × 보증 카드
- 1 × 경고 카드
- 1 × 선물 상자 & 가방

**▶▶ 사양 및 기능:**

- . YiHi SX580J 칩 사용.
- . 18650 배터리2개 사용, 최고출력 200 와트
- . ips TFT HD 컬러 스크린
- . 조이스틱 컨트롤
- . 조작이 용이한 510 스피너 & 조이스틱 스피너.
- . 백라이트 색상변경
- . 초급모드와 고급모드 사용가능.
- . 블루투드 어플 컨트롤, 안드로이드 & iOS 지원.
- . 사이즈:L 98 X W 49 X H 33.5 mm
- . Joule 모드 와이어 지원 SS/Ti/Ni ...
- . 배터리 교체 가능.
- . SXi control system – 로고, 메뉴이름등 커스텀 설정 가능.
- . 앤티 드라이 버닝 기술이 적용된 온도조절기능.
- . Joule 출력범위:10J-120J, 212-572° F/100-300° C.
- . 저항: 0.05-3.0 ohms(Joule 모드).

메뉴이동.	상,하 조작으로 기능선택.	오른쪽으로 밀면 서브메뉴로 이동, 조이스틱 상,하 조작후 장됩니다	면 이전 메뉴나 메인화면으로 복귀합니다.	
를 화면으로 확인 합니다.	 블루투스 화면			
기능을 활성화하면 을 스마트폰으로 니다. Turn Off	 블루투스 페어링 예	기기&스마트폰 연결화면 조이스틱 오른쪽으로 밀고 Yes선택하면 기기와 스마		
	 노보 모드 간편 모드 고급 모드	<b>Novice</b> 모드에서는 전원을 제외한 모든 기능이 제한됩 니다. <b>Advance</b> 모드에서는 모든 기능이 활성화됩니다	 주변온도보정 0~50°C(32°F~122°F)	매우덥거나 추운지역에서 필 요한 기능, 기기의 원활한 작동을 위하여 일부 온도를 보상합니다
	 백라이트	배경화면은 가지 색깔로 경 가능합니다. 기기 꺼둘수도 있습니다.	 언어	사용할 언어 선택.
	 어도미아적 확인	무화기를 체결하거나 연결부 위를 점검하세요	 온도 높음!	과열경고 화면

<b>배터리 부족함</b>	배터리 충전 경고화면.	<b>저항 재설정</b>	분무기를 교체 할 때 저항을 재설정하십시오.
<b>배터리 충분함</b>	과충전 경고화면.	<b>삭제</b>	배터리 쇼트
<b>낮은 저항</b>	분무기의 저항이 너무 낮습니다.		

**▶▶▶ 사용시 주의사항 :**

- . 디스플레이창은 정상작동해야 합니다.
- . 기기를 임의로 분해하면 위험하며, 보증대상에서 제외됩니다.
- . 고온다습한 환경에서 사용하지 마세요. 고장의 원인이 될수 있습니다.
- . 표면이 손상되지 않은 배터리를 사용해야 합니다.
- . 1쌍의 배터리는 같은 브랜드의 같은 모델로 충,방전을 같이 해야 합니다.
- . 액상이 흘러 바다나 기기가 젖었다면 잘 말린 후 사용하세요. 내부의 칩셋이 고장날수 있습니다.
- .シリ얼번호를 웹사이트에 입력하면 정품여부를 확인할수 있습니다.
- .공식적인 딜러를 통하지 않은 구입은 보증대상에서 제외될수 있습니다.
- .USB 포트는 업그레이드를 위한 메인장치입니다. 충전케이블 삽입시 조심스럽게 사용해 주세요. 구입일로부터 기기보증기간은 1년, USB 포트 보증기간은 3개월입니다.
- .이 기기는 업그레이드 기능을 지원합니다. 본 매뉴얼의 내용은 수정될수 있습니다.  
업그레이드 방법이나 최신 펌웨어 정보는 본사의 웹사이트에서 확인해 주세요 :