

尊敬的用户，非常感谢您选择SXmini MX Class. MX Class专为高端人士设计，可给客户带来更完美的体验。为确保正确安全的使用，请您仔细阅读相关的图示和使用说明。

▶▶▶ 标准配置


1x SXmini MX Class 主机
 1x USB 线
 1x说明书
 1x保修卡
 1x警示卡
 1x礼品盒和礼品袋

▶▶▶ 参数与特性

- . 搭载亿海SX480J-处理器；
- . 单18650电池，功率最高可达75瓦；
- . TFT 高清彩屏；
- . 五向轮控制；
- . 蓝牙APP控制，支持安卓和iOS系统，所有设定均可在手机上调节；
- . 尺寸：L92.5 X W48.0 X H22.0mm；
- . 可变焦耳技术，支持全丝温控（镍丝、钛丝、不锈钢丝等所有能支持温控的丝）；
- . 创新科技SXi-Q软件控制系统 -可自定义口感
- . 温控，防干烧技术；
- . 可拆卸电池；
- . SXi-Q智能口感控制系统-可自定义口感；
- . 温控，防干烧技术
- . 输出焦耳：10J-75J.212-572°F/100-300°C；
- . 阻值：0.05-3.0欧姆（焦耳模式）；
- . 输出电压：0.7 - 9.5 伏特；
- . 阻值：0.05 - 3.0 欧姆(功率模式)；
- . 口感模式：超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式、节能模式和自定义模式S1-S5；

- . 可升压可降压，DC-DC技术；
- . 口感模式：自动档（超强劲、强劲、标准、温柔、节能）和手动档（自定义S1-S5）；
- . 锌合金+不锈钢；
- . 可软件升级，可GUI电脑界面操作；
- . 具有反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护、过热保护和电池过充保护功能。

▶▶▶ 相关图示



▶▶▶ 操作指南

开机：快速按点火开关5次开机

关机：按点火开关5次进入菜单，选择“关机”，垂直接下万向轮关机。

锁屏：快速按点火开关3次锁屏。

开锁：快速按点火开关3次开锁。

▶▶▶ 主界面快速操作指南：

五向轮操作：

向左长按五向轮三秒可以在初级和高级操作模式切换。

1. 初级模式

可调节瓦数。直接按五向轮一次，瓦数会变成红色，向上或向下拨动五向轮调节瓦数。会变成红色，向上或向下拨动五向轮调节瓦数。

2. 高级模式

a. 直接按五向轮可调节功率、焦耳、温度和发热丝种。当这相应的功率、焦耳、温度或者发热丝显示为红色时，向上或向下拨动五向轮可调节相应的数值。当选择温度显示为红色时，向左或向右可调节温度的单位。

b. 在高级模式下，向左拨动五向轮可自由切换超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式、节能模式和自定义模式S1~S5。

- c. 向右拨动万向轮，可调节五档记忆模式M1~M5
3. 向上拨动五向轮，可调节屏幕亮度。
4. 向下拨动五向轮三秒，可切换常规模式和bypass模式。
5. 向右长按万向轮三秒可以打开或者关闭蓝牙；蓝牙图标变灰色表示蓝牙打开；蓝牙图标变蓝表示蓝牙关闭。
6. 长按五向轮5秒重置阻值。

▶▶▶ 菜单操作：

1. 快速按点火开关5次进入菜单。
2. 在菜单界面，向上或向下拨动五向轮来调节菜单的各项功能。
3. 选定所需调节的功能后，垂直按下五向轮进入下一级子菜单，上下拨动五向轮可调节子菜单的具体设定。
4. 向左返回到上一级菜单或者返回到主菜单。

连接雾化器	连接雾化器或者检查雾化器连接是否良好。
干烧 请加油	防干烧提示
过热保护	芯片过热提示
检查电池	电池电压过低
电压过低	警告雾化器阻值过低警告
电池电量高	电池电量过高警告
电池电量低	电池电量不足警告
短路	输出短路警告

▶▶▶ 注意事项

您使用时必须符合您所在国家或地区的法律法规。

请注意要保护好屏幕。

禁止私自拆机，否则保修无效。

请不要将主机置于高温潮湿等环境下，否则可能损坏主机。

在使用前请确保电池表皮完整无损。

如果烟油洒在了设备上，请及时擦干，避免烟油浸入芯片导致设备的使用寿命缩短。

可在官网上通过ID号查询主机的真伪。
任何非官方授权经销商购买的产品都不在保修范围内。

USB主要是用来升级的；官方建议把电池取出来充电。出于安全角度考虑，充电时请勿使用；如果坚持要用USB充电，请小心插拔以确保USB的使用寿命；从购买之日起，主机的保修期为1年，USB的保修期为3个月。

因主机有升级功能，说明书内容提及的功能以后将会有所变动；关于任何最新消息，请参照我们网站 www.yihisxmini.com；使用过程中遇到任何问题，请联系我们的客服人员
电话：**400-891-9898**

QQ： 2851639185
2850457816
2850457817

▶▶▶ 蓝牙功能说明：

- 请从APP商城下载SXi-Q APP (免费下载) 并进行安装；
- 请在菜单里面，进入蓝牙，打开蓝牙，开始配对，蓝牙图标会闪烁十秒左右，待10秒过后，可以开始配对。
- 打开APP，点击“连接”然后进行搜索，点击搜索到的设备并连接，手机上将会显示“配对成功”，同时设备的显示屏幕将会出现“设备与手机连接成功”的图标。

防劫持和配对注意事项：

连接过程中APP会自动生成新的配对密码，并保存到你的手机和设备上，一旦保存了配对密码，其他手机(哪怕是已经安装过我们APP的)只要没和这台设备配对，就无法连接到这台设备上。

如果用户有多个手机，每更换一次手机来控制同一台设备，都必须执行一次配对动作，即设备只认最近配对成功过的手机。

使用过程中有任何问题请联系我们的售后客服：Service@yihisxmini.com